

## Module Gruppier-Funktion

Für das Gruppieren von Modulen, also das gleichzeitige Abwählen mehrerer aktiver Module mit einem Handgriff (einer Sensordetektion) ist folgendes notwendig:

- Mindestens zwei Leuchtmodule im System
- Ein Programmiermodul (rotes Unterteil) der Version SP05


### VORGEHENSWEISE:

Das Programmiermodul SP05 muss mit den zu gruppierenden Leuchtmusten in einem System angehängt sein und sollte gemeinsam mit den Modulen Neustarten!

1. Programmiermodul blinkt nach dem Aufstarten in orange auf, signalisiert somit seine Bereitschaft.



2. Nun kann das Programmiermodul angetippt werden, die Würfelanzeige zählt dabei hoch. Die Würfelaugen zeigen verschiedene Funktionsmodi an.




3. Für den Gruppier Modus muss die Funktion „2“ gewählt werden! Hierzu nach dem ersten tippen (also Würfel auf „1“) lang ein zweites Mal auf die Oberkante des Moduls tippen somit schaltet das Modul in den Gruppier Modus. Dies wird über eine blaue LED angezeigt, gleichzeitig gehen alle anderen Module auf ein hellblaues glimmen.



4. Nun können die Module, welche zusammengehören sollen, gruppiert werden. Hierzu werden nun die Module angewählt welche in einer Gruppe funktionieren sollen. In unserem Beispiel sind nun beide Module in der Gruppe „2“.



5. Um die Programmierung zu speichern, behalten Sie Ihren Finger so lange auf dem Programmiermodul bis dieses in grün leuchtet. Alle Module sollten nun wieder aus gehen und das Programmiermodul blinkt wiederum orange.



FERTIG!

R-IZO ...einfach eine gute Entscheidung!